

AIRTEL TX20

4G BASKONUŞ EL TELSİZİ

MODERN İLETİŞİM İHTİYAÇLARINA YANIT

Modern iletişim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış bir bas konuş el telsizidir. 2G, 3G ve 4G şebekeleri üzerinden çalışabilmesi, onu sadece saha koşullarında değil, aynı zamanda acil durumlarda da güvenilir bir iletişim aracı haline getiriyor.

İŞLETİM SİSTEMİ VE KULLANIM KOLAYLIĞI

Linux işletim sistemi ile donatılmış olması, kullanıcıların daha fazla esneklik ve özelleştirme imkanı sunuyor. Renkli ekranı sayesinde, kullanıcılar çağrı bilgilerini ve diğer önemli verileri net bir şekilde görebiliyor.

DAYANIKLILIK VE KORUMA

IP54 koruma sınıfı, Airtel TX-20'nin toz ve suya karşı dayanıklı olmasını sağlarken, zorlu saha koşullarında güvenle kullanılmasını mümkün kılıyor. Türkçe menüsü, yerel kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlıyor.

UZUN SÜRELİ KULLANIM İÇİN TASARLANDI

4000mAh yüksek kapasiteli Li-Ion bataryası, uzun süreli kullanımı destekliyor ve kullanıcıların sahada daha uzun süre çalışabilmesini sağlıyor. Navigasyon tuşları, cihazın kullanımını daha da pratik hale getiriyor.

ÇOK YÖNLÜ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ

Grup, bire-bir (özel) ve acil çağrı desteği ile çok yönlü bir iletişim deneyimi sunuyor. Dahili GPS alıcısı sayesinde, kullanıcılar operatör merkezinden harita üzerinde takip edilebiliyor.

ACİL DURUM VE GEÇMİŞ ÇAĞRI KAYITLARI

Acil durum sinyali gönderme özelliği, acil durumlarda hızlı müdahale edilmesine olanak tanırken, geçmiş çağrı kayıtlarının tekrar dinlenebilmesi, iletişim geçmişinin gözden geçirilmesini sağlıyor.

AKSESUAR SEÇENEKLERİ

Standart ve opsiyonel birçok aksesuar ile uyumlu olması, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre cihazlarını kişiselleştirmesine olanak tanıyor.



• Yüksek kapasiteli Li-Ion Batarya



• IP54 Koruma Sınıfı



• 4G Desteği

Sistem	Çalışma voltajı	3.7V DC
	Dil Desteği	Linux Sistem
	İşletim Sistemi	Türkçe / İngilizce
4G LTE FDD Frekans 4G Listesi	B1	TX Frekansı : 1920 ~ 1980MHz - RX Frekansı: 2110 ~ 2170Mhz
	B3	TX Frekansı : 1710 ~ 1785MHz - RX Frekansı: 1085 ~ 1880Mhz
	B5	TX Frekansı : 824 ~ 849MHz - RX Frekansı: 869 ~ 894Mhz
	B8	TX Frekansı : 880 ~ 915MHz - RX Frekansı: 925 ~ 960Mhz
4G LTE TDD Frekans Listesi	B38	TX Frekansı : 2570 ~ 2620MHz - RX Frekansı: 2570 ~ 2620MHz
	B39	TX Frekansı : 1880 ~ 1920MHz - RX Frekansı: 1880 ~ 1920MHz
	B40	TX Frekansı : 2300 ~ 2400MHz - RX Frekansı: 2300 ~ 2400MHz
	B41	TX Frekansı : 2555 ~ 2655MHz - RX Frekansı: 2555 ~ 2655MHz
3G WCDMA Frekanslar	B1	TX Frekansı : 1920 ~ 1980MHz - RX Frekansı: 2110 ~ 2170Mhz
	B8	TX Frekansı : 880 ~ 915MHz - RX Frekansı: 925 ~ Mhz
3G TDSCDMA Frekanslar	B34	TX Frekansı : 2010 ~ 2025MHz - RX Frekansı: 2010 ~ 2025MHz
	B39	TX Frekansı : 1880 ~ 1920MHz - RX Frekansı: 1880 ~ 1920MHz
2G CDMA Frekanslar		EVDO Rev.A800M
2G CDMA Frekanslar		900 / 1800MHz
Genel	Anten	Şebeke anteni harici, GPS anteni dahili
	Ekran	LCD Mono 4 satır
	CPU	Yiyuan EC20
	Batarya Kapasitesi	>3600mA (Li - Ion)
	Alma Hassasiyeti	-106dbm
	RF Çıkış Gücü	23dBm ~ 25 dBm
	Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +60°C (Saklama sıcaklığı -40°C ila +85°C)
	Boyutlar / Ağırlık	99mm x 57mm x 34mm / 210gr
	Ses Çıkış Gücü	2W @ %10 bozulma
GPS Alıcısı	Alma Tipi	56 Kanal u-blox 7 engine GPS/QZSS LI C/A, GLONASS LI FDMA SBAS/WAAS, EGNOS, MSAS
	Azami	10Hz'e kadar
	Doğruluk	GPS GLONASS
	Konumlandırma	2.5m CEP 4.0m
	SBAS	2.5m CEP Yok
	İlk Çalışma	20s 30s
	Güncelleme Süresi	1s 1s
	Takip	-161dBm -158dBm
	İlk Çalışma (Cold)	-148dBm -140dBm
	Sıcak Çalışma	-148dBm -145dBm
	Desteklenmiş GPS	AssistNow Çevrimiçi , AsistNow Otonom, AsistNow Çevrimdışı, OMA SUPL & 3GPP
	Osilatör	Dahili (MAX-7Q/W), (MAX-7C)
	RTC Kristal	Dahili (MAX-7Q/7W)
	Parazit Önleyici	Aktif CW tespit edici ve yok edici
	Hafıza	ROM
	Anten Desteği	Aktif ve pasif anten
	Enerji Tüketimi	16.5mA@3V (Sürekli modda) - 4.5mA@3V(Batarya koruma modunda, 1Hz)
	Besleme Voltajı	1.4V - 3.6V